



BILANCIA BILICO DIGITALE

MANUALE D'USO 6092810

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

SOLO PER USO DOMESTICO



INTRODUZIONE

La serie ACS è costituita da bilance elettroniche con calcolo del prezzo a basso costo e ad alta precisione. Questa bilancia è realizzata con sensori altamente accurati e precisi. Ha una capacità di memorizzare fino a 6 prezzi unitari. E' una macchina versatile, perché funziona anche a batteria ricaricabile in caso di mancanza di alimentazione di rete. La bilancia si spegne automaticamente anche quando si trova in condizione di non-uso; al fine di risparmiare energia.

1.1 Caratteristiche

- Capacità Max: 300 kg Min: 5 gr.
- AC 220v/50 Hz. e batteria ricaricabile integrata
- Memorizzazione fino a 6 prezzi
- Operazione Accumula (0-99)
- Funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia.
- Finestra peso : 5 cifre
- Finestra prezzo : 5 cifre
- Totale Finestra prezzo: 6 cifre

DESCRIZIONE

2.1 Descrizione dei tasti

ZERO Il tasto **ZERO** serve ad azzerare

TARE Il tasto **TARE** sottrae il valore cambiando dalla modalità lordo alla modalità di netto

M Il tasto **M** è utilizzato per memorizzare i dati inseriti nella bilancia elettronica

M1 a M6 Servono a memorizzare 6 diverse unità di valore di prezzo

C Il tasto **C** viene usato per cancellare i dati memorizzati.

CASH Il tasto **CASH** viene usato per calcolare il resto.

0-9 Il tasti numerici (**0-9**) vengono utilizzati per l'impostazione dei prezzi unitari

Il tasto del punto decimale è utilizzato per impostare la posizione decimale del prezzo unitario.

2.2 Descrizione display

Indicatori del display

1. Indicatore Tare: si trova sul lato sinistro nella finestra del peso.
2. Indicatore Zero: si trova sul lato sinistro nella la finestra del peso.
3. Indicatore di alimentazione AC LED / LCD : si trova sotto la finestra del **TOTALE**.

FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI 3.1

3.1.1 Quando la batteria si scarica, l'indicatore di "batteria scarica" si attiva automaticamente, bisogna quindi ricaricare la batteria con alimentazione AC.

3.1.2 Prima di iniziare con la pesatura, si prega di verificare se la bilancia sia a livello, in caso contrario, si prega di effettuare la regolazione appropriata.

3.2 OPERAZIONI DI BASE

3.2.1 Azzeramento

Quando non vi è alcun articolo sulla bilancia ma la lettura non è zero, premere il tasto **ZERO**.

3.2.2 Pesatura

Assicurarsi che la bilancia elettronica sia in posizione **ZERO** e l'indicatore dello zero sia acceso; posizionare l'articolo da pesare sul piatto. Dalla finestra Peso si visualizzerà il peso.

3.2.3 Tara

Mettere il contenitore sul piatto, una volta che la lettura del peso è stabile, premere il tasto **TARE**, l'indicatore **TARE** si accende ed il peso del contenitore verrà detratto. Quando bisogna invece cancellare la **TARA**, togliere il contenitore e premere il tasto **TARE** nuovamente.

3.2.4 Avviso di sovraccarico

Si prega di non posizionare sulla bilancia prodotti che superano la sua capacità massima, quando la bilancia elettronica è in sovraccarico viene segnalato da un allarme e sul display peso appare la dicitura **FULL**, rimuovere quindi l'elemento dal piatto per evitare che la cella di carico si danneggi.

3.2.5 Impostazione Prezzo unitario

Prima di iniziare con la pesatura è necessario fissare un prezzo unitario della merce, questo prezzo unitario verrà utilizzato quindi per determinare il valore della merce (posta sul piatto). Il prezzo unitario viene mostrato nella finestra di visualizzazione **PREZZO**, mentre nella finestra **PREZZO TOTALE** viene indicato il prezzo totale della merce. Per annullare l'unità di prezzo precedente, premere il tasto **C**.

3.3 FUNZIONE DI SOMMA

3.3.1 Preparazione

Ogni volta prima che si somma, si prega di assicurarsi che il piatto è vuoto, i valori sono azzerati, e la lettura del peso è stabile.

3.3.2 Funzionamento

Mettere l'articolo sul piatto, attendere che il peso si visualizzi dalla finestra del **PESO**, premere il tasto **M+**.

Posizionare un elemento sul piatto, inserire il prezzo unitario utilizzando i tasti numerici, verrà mostrato il prezzo unitario e il prezzo totale, premere il tasto **M+**, si memorizza così il valore di peso e prezzo. Rimuovere il primo elemento dal piatto, posizionare un altro articolo sulla bilancia, digitare prezzo unitario utilizzando i tasti numerici, dopo aver osservato prezzo unitario e prezzo totale, premere di nuovo il tasto **M+**, dalla finestra Prezzo si visualizzerà **Add 2**, dalla finestre peso e prezzo totale mostreranno il peso ed il prezzo totale e di ciascun articolo. È possibile continuare in questo modo per 99 volte.

3.3.3 Azzeramento

È possibile azzerare il valore accumulato premendo il tasto **C** (Clear) in qualsiasi momento.

3.3.4 Resto

È possibile calcolare il resto premendo il tasto **CASH**, dopo aver sommato più pesate rimaneno sul piatto l'ultimo oggetto pesato, comparirà nella finestra peso la scritta **PAY** inserire il totale del denaro ricevuto ed automaticamente nel display prezzo totale comparirà il valore del resto.

3.4 PREZZO UNITARIO DI STOCCAGGIO

La bilancia elettronica può memorizzare 6 prezzi unitari.

3.4.1 Conservare il prezzo unitario

Premere il tasto **M**; digitare il prezzo unitario desiderato utilizzando i tasti numerici e premere **M *** (* = da **1** a **6**) il valore verrà memorizzato.

3.4.2 Caricare il prezzo unitario

Se si desidera utilizzare il prezzo unitario memorizzato, premere il tasto **M *** (* = da **1** a **6**), il prezzo unitario sarà caricato e verrà visualizzato nella finestra Prezzo.

3.4.3 Cancellare o sostituire il prezzo unitario

Inserire il valore desiderato nella finestra PREZZO (0,00 se si vuole azzerare il prezzo unitario e un valore diverso se si vuole solo cambiare);

Premere il tasto **M**

Selezionare una delle 6 memorie disponibili

AVVERTENZE

4.1 Batteria

La batteria (di tipo 5V 6A) deve essere ricaricata correttamente dopo l'uso della bilancia elettronica con alimentazione di rete.

Normalmente, la ricarica dura carica 1 , 2 ore per ogni uso di 1 ora. Ricaricare di continuo per 24 ore può causare danni alla batteria. Non collegare la batteria a polarità inversa.

Nota: Prima di iniziare a caricare la batteria, spegnere la bilancia.

4.2 Acqua / temperatura.

Proteggere la bilancia da acqua piovana, acqua e anche dai raggi del sole e temperature elevate (superiori a 50 gradi. C).

4.3 Umidità

Proteggere dall'umidità costante; **NON INSTALLARE** vicino ad un umidificatore.

4.4 Campo Magnetico

Non installare la bilancia vicino a forti campi magnetici. Può danneggiarsi.

4.5 Riparazione / Manutenzione

In caso di guasto o cattivo funzionamento consultare sempre un tecnico specializzato.

Questo prodotto è conforme alla normativa Europea EMC testa seguendo i seguenti standard:

EN 61000 - 6 - 1 : 2007

EN 61000 - 6 - 3 : 2007

SOLO PER USO DOMESTICO

Contributo RAEE assolto ove dovuto

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:
DFL SRL - C.C.I.A.A. N°. 418545 SA

PRODOTTO IMPORTATO
MADE IN P.R.C.

note

note



LIBRETTO USO CODICE ARTICOLO 6092810

KASART